

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin



WR100D 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

Lực siết tối đa

47.5 N·m



Máy siết bu lông xuyên tâm sử dụng pin 12V max Li-ion



Có thể dùng như cờ lê xuyên tâm cầm tay



Tốc độ không tải: 800 v/p

Cung cấp lực siết hiệu quả cao.

Tương thích với đa dạng đầu cốt chuyển đổi dùng cho socket



Đầu chuyển đổi
9.5 mm (3/8")
Mã số.191A50-3



Đầu chuyển đổi
6.35 mm (1/4")
Mã số.191A51-1

Đễ dàng cầm nắm

Đường kính kẹp nhỏ hơn các đối thủ cạnh tranh, cung cấp xử lý tốt như cờ lê xuyên tâm cầm tay.





Có thể dùng như cờ lê xuyên tâm cầm tay

Công tắc bóp



Thay đổi chiều xoay

Xoay cần gạt về phía A cho xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc sang bên B cho xoay ngược chiều kim đồng hồ.



Có thể độc lập siết chặt đai ốc 13mm trên ren M8.



Chỉ 13mm

Đèn LED

Với chức năng sáng trước tắt sau



Phụ kiện kèm theo

Túi dụng cụ
Mã số.
832071-7



Pin Li-on và thời gian sạc tham khảo, biểu đồ tương ứng.

	BL1016 12V max 1.5Ah	*BL1021B 12V max 2.0Ah	*BL1041B 12V max 4.0Ah
DC10SB	22 phút	30 phút	60 phút
DC10WD	50 phút	70 phút	130 phút

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin

WR100D 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

Nhiều tốc độ	Khả năng siết:	Ốc tiêu chuẩn: M5 - M12 Ốc đàn hồi: M5 - M10
Hãm bằng điện	Đầu cốt:	9.5 / 6.35 mm
Kiểu đảo chiều quay	Tốc độ không tải:	0 - 800 v/p
Có đèn	Lực siết tối đa:	47.5 N·m (420 in.lbs.)
	Công suất:	250 W
	Độ rung:	2.5 m/s ² hoặc ít hơn
	Độ ồn động cơ:	74 dB(A)
	Kích thước:	w/BL1016/BL1021B: 341x67x63 mm w/BL1041B: 341x67x84 mm
	Trọng lượng:	1.0 - 1.2 kg
	WR100DSA: Sạc nhanh, 1 pin 2.0Ah	
	WR100DZ: Không kèm pin / sạc	
	Phụ kiện đi kèm:	Đầu cốt 9.5 / 6.35 mm, túi dụng cụ (chỉ WR100DSA)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chân, T.X. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191